



DA466

VAN MEDEVOORT

DA-CONVERTER 24bit/192kHz



Eigenschappen:

- tweekanaals 24bit/192kHz da-converter met 6 (9) ingangen en vM Clock
- SPDif ingang 1 omschakelbaar tussen XLR en RCA
- SPDif ingangen 2 en 3 omschakelbaar tussen RCA en optisch
- Q-link voor hoogwaardige I2S aansluiting met eigen vM Clock
- 2 USB-B ingangen met elk een eigen converter en een vM Clock
- gebalanceerde XLR en RCA cinch vergulde analoge uitgangen
- uiterst muzikale performance, zeer lage vervorming
- goudcontact relais in schakel- en muting circuits
- afstandsbedienings functie voor ingangen, mute en standby
- frontplaat: zilver / zwart

De Van Medevoort DA466 stereo da-converter is opgebouwd met zeer hoogwaardige componenten, de best klinkende chip-sets, met extreem lage vervorming en jitter voor de meest muzikale weergave bij elk soort muziek. De behuizing is zeer robuust met een prachtige afwerking en voorzien van een exclusieve frontplaat. Uitsluitend hoogwaardige onderdelen van audiofiele kwaliteit zijn toegepast. Drie SPDif ingangen omschakelbaar voor diverse aansluitingen. Er is een Q-Link, unieke I2S ingang voor de beste aansluiting van bijvoorbeeld de CT460 cd transport. En zelfs twee USB ingangen, elk met eigen converters. Alle disciplines hebben een eigen vM Super Clock, dus totaal drie. Ongeacht welk ingangs formaat wordt aangeboden, de a-synchrone SRC laat de dac chip altijd op de meest optimale frequentie en resolutie werken. De converter heeft twee uitgangen, waarvan één gebalanceerd XLR.

Specificaties:

SPDif ingangen RCA / XLR	24bit - 192kHz 75 / 110 Ohm
SPDif ingangen optisch	24bit - 100kHz Toslink
Q-Link ingang	16bit - 44.1kHz cd formaat
USB ingangen	16bit - 50kHz
SRC voor alle bronnen	24bit - 192kHz
uitgangsspanning nom.	2,2 Volt
uitgangsimpedantie	< 50 Ohm
signaal / ruis verhouding	> 120 dB
vervorming	< 0,002 % / 0,1 -100.000 Hz
voeding	230-240 Volt / 50-60 Hz
opgenomen vermogen	10/20 Watt standby/on
gewicht	8,5 kg
maten b x h (h+voeten) x d	434 x 88 (102) x 395 mm

Opties: vM Silver Cable
vM lichtnet filter

Van Medevoort
Audio products

Bezoek onze website voor meer informatie.
Copyright © 2015 Van Medevoort Audio / Nederland
Wijzigingen voorbehouden.

www.vanmedevoortaudio.nl
contact@vanmedevoortaudio.nl