



VAN MEDEVOORT

PA362

STEREO EINDVERSTERKER



Eigenschappen:

- 150 Watt stereo muziekvermogen
- Geschikt voor elk luidsprekersysteem, inclusief ESL
- Zeer lage vervorming, hoge slew rate
- Uiterst muzikale weergave
- XLR en RCA cinch vergulde ingang connectoren
- Beveiligingscircuit en muting
- Remote control via DC bus voor standby
- Frontplaat: zilver / zwart

De Van Medevoort PA362 stereo eindversterker is opgebouwd met zeer snelle, discrete klasse 'A' versterkertrappen en een over gedimensioneerde voeding. Dit geeft de meest muzikale weergave, lage vervorming en beste controle over elk luidsprekersysteem, inclusief elektrostaten, voor alle soorten muziek. De behuizing is zwaar uitgevoerd, heeft een mooie afwerking met een exclusieve frontplaat in zilver / zwart. Uitsluitend hoogwaardige audiocomponenten zijn toegepast. Via de 12V DC bus is de PA362 aan- en uit te schakelen met de DC control van de aangesloten vM voorversterker.

Specificaties:	Vermogen	> 2x 150 Watt / 8 Ohm
	Vermogen RMS	> 2x 110 Watt / 8 Ohm
	Damping factor	1200 - 1500
	Ingang impedantie	100 kOhm
	Ingang spanning max.	1,5 Veff. / 150 Watt
	Vervorming	< 0,002 % / 1 -100.000 Hz
	Signaal / ruis verhouding	> 106 dB
	Ingangen / aansluitingen	2 / XLR + cinch schakelbaar
	Uitgangen / aansluitingen	2 / 5 wegs aansluitklem
	Voeding	230 Volt / 50 Hz
	Opgenomen vermogen	5/45-330 Watt stb/min-max.
	Gewicht	12 kg
	Maten b x h (h+voeten) x d	434 x 88 (102) x 400 mm

Opties: vM Silver Cable

Van Medevoort
Audio products

Bezoek onze website voor meer informatie.
Copyright © 2015 Van Medevoort Audio / Nederland.
Wijzigingen voorbehouden.

www.vanmedevoortaudio.nl
contact@vanmedevoortaudio.nl